

ZOSI

MANUEL D'INSTRUCTION DE LA CAMÉRA ZOSI

Déclaration

Merci d'avoir acheté la caméra de ZOSI. ZOSI s'engage à fournir à ses clients une solution de sécurité fiable et de haute qualité. ZOSI ne peut être tenu pour responsable des conséquences résultant de l'utilisation de celui-ci.

Avant l'installation

Ce produit peut nécessiter un câblage. Il est donc fortement recommandé de tester tous les produits et composants avant l'installation.

Conseils

Ces instructions ont pour but de vous aider dans l'installation. Pour plus d'instructions et de détails, n'hésitez pas à nous contacter s'il vous plaît.

1. Téléchargement et Installation de l'application

Scannez le code QR ou recherchez Zosi Pano (dans App Store ou Google Play) pour télécharger l'application gratuite, et l'installer dans votre téléphone portable.



App store



Google play

2. Lancement de l'application

2.1 Connexion

Se connecter

Entrez l'adresse e-mail / numéro de portable

Entrez le mot de passe

[Mot de passe oublié?](#)

[S'inscrire](#)

Confirmer

[Expérience locale](#)

Après la page de démarrage, entrez l'adresse email / le numéro de téléphone portable et le mot de passe sur la page de connexion, puis cliquez sur le bouton "Confirmer" pour terminer la connexion.

2.2 Inscription

The image shows three sequential screenshots of a mobile application's registration process:

- Se connecter:** A screen with a back arrow at the top left. It contains two input fields: "Entrez l'adresse e-mail / numéro de portable" and "Entrez le mot de passe". Below the second field is a dropdown arrow. At the bottom, there are two links: "Mot de passe oublié?" and "S'inscrire". A red "Confirmer" button is at the bottom center. At the very bottom, there is a red link: "Exécutez locale".
- Registre:** A screen with a back arrow at the top left. It contains one input field: "Entrez l'adresse e-mail / numéro de porta...". A red "Confirmer" button is at the bottom center. Below the button is a red link: "Oublier le mot de passe?". At the very bottom, there is a red link: "Vous avez déjà un compte, connectez-vous".
- Mot de passe:** A screen with a back arrow at the top left. It contains one input field: "Entrez le mot de passe". Below the field is a red "Confirmer" button. Above the field, there is text: "Le code de vérification a été envoyé 8227521354@iq.com, veuillez vérifier. Veuillez entrer le code de vérification". Below the field, there is text: "Régénérer le code de vérification à nouveau(545)". Below the button, there is text: "Entrez le mot de passe". At the bottom, there is text: "Le mot de passe contient 6 à 20 caractères, en utilisant des chiffres ou des lettres et sensible à la casse".

Après la page de démarrage, cliquez sur le bouton “S’inscrire” sur la page suivante pour accéder à l’interface de registre. Entrez l’adresse e-mail / le numéro de téléphone correspondant, puis cliquez sur le bouton “Confirmer” pour créer un mot de passe. Entrez le code de vérification et le mot de passe. Cliquez sur le bouton “Confirmer” pour terminer l’inscription.

Veillez noter: Chaque email ne peut être enregistré qu'une seule fois.

2.3 Réinitialisation


The image shows three sequential screenshots of a mobile application's password reset process:

- Se connecter:** A screen with a back arrow at the top left. It contains two input fields: "Entrez l'adresse e-mail / numéro de portable" and "Entrez le mot de passe". Below the second field is a dropdown arrow. At the bottom, there are two links: "Mot de passe oublié?" and "S'inscrire". A red "Confirmer" button is at the bottom center. At the very bottom, there is a red link: "Exécutez locale".
- Registre:** A screen with a back arrow at the top left. It contains one input field: "Entrez l'adresse e-mail / numéro de porta...". A red "Confirmer" button is at the bottom center. Below the button is a red link: "Oublier le mot de passe?". At the very bottom, there is a red link: "Vous avez déjà un compte, connectez-vous".
- Mot de passe:** A screen with a back arrow at the top left. It contains one input field: "Entrez le mot de passe". Below the field is a red "Confirmer" button. Above the field, there is text: "Le code de vérification a été envoyé 8227521354@iq.com, veuillez vérifier. Veuillez entrer le code de vérification". Below the field, there is text: "Régénérer le code de vérification à nouveau(545)". Below the button, there is text: "Entrez le mot de passe". At the bottom, there is text: "Le mot de passe contient 6 à 20 caractères, en utilisant des chiffres ou des lettres et sensible à la casse".

Cliquez sur le bouton “Oublier le mot de passe” sur la page de connexion, entrez dans la page “Réinitialiser le mot de passe”. Saisissez l’adresse e-mail correspondante / le numéro de téléphone portable. Cliquez sur le bouton “Confirmer” pour recevoir le code de vérification (vérifiez votre boîte mail ou votre message). Entrez le code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe de 6 à 20 caractères. Cliquez sur le bouton “Confirmer” pour terminer la réinitialisation du mot de passe.

3. Ajouter une caméra panoramique



Étape 1. Connectez la caméra à l'adaptateur secteur. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son "start configuration mode".



Étape 2. Lancez l'APP. Cliquez + pour choisir la caméra Bluetooth.

Étape 3. Entrez dans le mode de configuration. Cliquez sur "Oui" si le voyant de la caméra clignote, puis passez à l'étape suivante. Si le voyant ne clignote pas, cliquez sur "Non" et entrez dans l'interface de réinitialisation. Réinitialisez la caméra en suivant les étapes d'instruction jusqu'à ce que vous entendiez l'invite vocale pour démarrer le mode de configuration; puis cliquez sur "Réinitialiser avec succès" pour passer à l'étape suivante.

Étape 4. APP demande d'ouvrir Bluetooth. Cliquez sur le bouton Autoriser, puis sélectionnez l'ID de l'appareil lorsque l'interface de l'ID de l'appareil apparaît. Entrez dans l'interface de configuration sans fil et entrez le mot de passe WIFI en attendant la connexion Internet. Réinitialisez le mot de passe de la caméra. Cliquez sur le bouton "Confirmer" et créez un nom pour l'appareil. Cliquez sur le bouton "Terminer" pour terminer l'ajout de l'appareil.



Est-ce que le voyant de l'appareil clignote?

Non

Oui

* Si vous ne trouvez pas de voyant, veuillez vous référer au manuel.



1. Mettez l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes

2. La lumière de l'indicateur clignote

3. Entendez une invite vocale "start configuration mode", click "reset successfully" button



Réinitialiser avec succès

* Si vous ne trouvez pas le bouton de réinitialisation, veuillez vous référer au manuel.




Étape 5. Après avoir correctement ajouté l'appareil, cliquez sur le bouton "Lecture" sur la vidéo de l'écran principal.

Entrez dans l'écran de surveillance en temps réel, puis vous verrez la vision en direct de la caméra. Et vous pouvez cliquer sur la lecture à distance pour voir les vidéos de lecture.



4. Ajouter une caméra PIR




Étape 1. Connectez la caméra à l'adaptateur secteur en attendant que la caméra soit chargée. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son "start configuration mode".





Étape 2. Lancez l'APP. Cliquez + pour choisir la caméra WiFi.

Étape 3. Entrez dans le mode de configuration. Cliquez sur "Oui" si le voyant clignote et passez à l'étape suivante. Si le voyant ne clignote pas, cliquez sur "Non" et entrez dans l'interface de réinitialisation. Réinitialisez la caméra en suivant les étapes d'instruction jusqu'à ce que vous entendiez l'invite vocale pour démarrer le mode de configuration; puis cliquez sur "Réinitialiser avec succès" pour passer à l'étape suivante.



Étape 4. Sélectionnez l'ID de l'appareil pour accéder à l'interface de configuration sans fil. Entrez le mot de passe WiFi pour vous connecter à Internet. Lorsque APP vous demande "Zosi Pano" essaie d'activer ou de désactiver WLAN, cliquez sur "Autoriser". Après la connexion au WiFi, vous pouvez définir le mot de passe pour la caméra. Entrez le nom de l'appareil après avoir ajouté le WiFi avec succès, puis cliquez sur "Terminer" pour terminer l'ajout de l'appareil.





Étape 5. Après avoir correctement ajouté l'appareil, cliquez sur le bouton “Lecture” de la vidéo principale.

Entrez dans l'écran de surveillance en temps réel, puis vous verrez la vue en direct de la caméra. Et vous pouvez cliquer sur la lecture à distance pour voir les vidéos de lecture.



ZOSI

PROFESSIONAL SECURITY MADE EASY

www.zositech.com

service@zositech.com

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ZOSI. Les informations contenues dans cette publication sont considérées comme exactes à tous les égards.

ZOSI ne peut être tenu pour responsable des conséquences résultant de l'utilisation de celui-ci. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Des révisions ou de nouvelles éditions de cette publication peuvent être émises pour incorporer de tels changements.



PACKAGING

